


Regletas TCH



Producto	Código
RE 12v 40W	100 70 14
RE 12v 40W	100 70 03
RE 12v 8W	100 70 16
RE 12v 15W	100 70 10
RE 12v 20W	100 70 12
RE 24v 20W	100 70 19
RE 24v 8W	100 70 22
RE 24v 40W	100 70 21

Aplicaciones típicas Para alimentar tubos fluorescentes de 8W; 15W.

Wattios	8 W	15 W	20 W	40 W
Consumo a 12 v	0.65 A	1 A	1.5 A	1.7 A
Consumo a 24 v	0.35 A	0.5 A	0.75 A	1.3 A



Características

- Arranque instantáneo.
- Libre de parpadeos.
- Frecuencia normal de funcionamiento 25 mhz.
- Carcasa de aluminio, ligera, resistente, construída en aluminio por extrusión.
- No producen efecto estroboscópico.

Medidas

- 8w-12v>31,50cm. de largo/4cm. de ancho.
- 15w-12v>46,50cm. de largo/4cm. de ancho.
- 20w-12v>62cm. de largo/4cm. de ancho.